

PM 9082 双香蕉插头转 BNC 适配器



主要特性

- 最大信号电压: 600V rms
- 最大接地电压: 600V rms. CAT III per IEC 61010-031

产品概述: PM 9082 双香蕉插头转 BNC 适配器

该套装含两个适配器，一个红色（信号）和一个黑色（地面）4mm香蕉触点。

型号



Fluke PM9082

PM 9082双香蕉插头转/BNC 适配器

双香蕉插头转 BNC 适配器



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229